


NORLYS ASKER PRO 1317

Asker pro 1317XX0011
21.09.2026 v.11.14
www.norlys.fr









Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V).
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et d'autres solutions architecturales.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Lentille extérieure étanche - plastique PMMA transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 4 trous ø8mm, espacement 18x50mm.
Connecteur	Borniers de raccordement : max 5x2,5mm², possibilité de raccordement de luminaire en boucle : max 5x1,5mm². Câble en gomme ronde de diamètre max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI / TD Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de l'éclairage dans le système: DALI2/TD.
Poids du luminaire net / brut	4,01kg / 4,36kg
Dimensions du carton [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensions du luminaire [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2-TD (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	5,8W
Puissance racordée du luminaire	7,9W
Alimentation en veille (PSB)	< 0,45W
Flux lumineux de la source lumineuse	828lm
Flux lumineux du luminaire	599lm
Efficacité lumineuse du luminaire	75,8lm/W
ULOR	2%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,95
Facteur THD	< 11%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+50°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F / EPREL

Possibilité d'installer un autre type de lentilles. Le délai de réalisation de la commande est à convenir avec le service commercial de Norlys Sp. z o.o.

Courant d'appel	10.1A / 16µs
Évaluation BUG	B1-U1-G1

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 30, B 16A: 49, C 10A: 49, C 16A: 79

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec l'appareil d'éclairage. L'installation et les travaux de service doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et les qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie de l'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.

ASKER PRO 1317

Accessoires Vendu séparément

1907ZX0009	Ancre à bétonner
3090GA0009	Adaptateur de montage
1909GA0010	Adaptateur pour fondation en béton
3081XX0009	Adaptateur de montage
1908GA0009	Ancrage au sol

Pièces détachées

99zx0009	Kit d'entretien pour luminaires
ZN1317xx0011	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1317AL	ALUMINIUM	9006
1317GR	GRAPHITE	7016
1317SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec l'appareil d'éclairage. L'installation et les travaux de service doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et les qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie de l'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.