NORLYS MODENA BIG 3024

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena big
3024XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Diseño clásico de luminaria, dedicada para ser montada en un poste de iluminación telescópico.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: destinada a ser montada en un poste de iluminación telescópico.
Terminal	Terminal de conexión: max. 4x2,5mm², posibilidad de conectar luminaria en bucle max 4x2,5mm². Un cable redondo en la aislación con un diámetro de max ø7...12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Dimensiones de la caja [cm]	55cm x 43cm x 28,5cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

La posibilidad de pedir una luminaria junto con una lámpara LED E27 del tipo Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (regulable).

Piezas de repuesto

06380004	Pantalla de lámpara - kit de servicio

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
3024WH	BLANCO	9003
3024BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible a petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.