


NORLYS LONDON 493A

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27









Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione dal design classico con sospensione a catena. Per l'illuminazione di giardini, terrazze e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Catena in acciaio verniciata a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Fissaggio del corpo illuminante: gancio per soffitto.
Terminale	Terminali di connessione: max 2x2,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di ø5...12mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	2,35kg / 4,32kg
Dimensioni della scatola [cm]	53,2cm x 43,2cm x 31cm
Dimensioni del luminaire [cm]	30cm x 30cm x 110cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..67
Potenza della sorgente luminosa	LED max 11W
Potenza del lume.	LED max 11W
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Parti di ricambio

0904900051	Paralume - kit di servizio

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
493AWH	BIANCO	9003
493ABL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.