NORLYS CHELSEA 9012

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 9012XX0012
16.09.2026 v.12.1
www.norlys.no



Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Una luminaria de diseño clásico hecha de cobre. Para la iluminación de jardines, terrazas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Luminaria hecha de cobre. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV.
Método de montaje	Luminaria de superficie, diseñada para instalarse en un poste de iluminación con un eje de montaje Ø50mm.
Terminal	Terminales de conexión: max 4x2,5mm², posibilidad de conexionar la luminaria en bucle max 4x2,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro de ø6...12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	5,5kg / 6,3kg
Dimensiones de la caja [cm]	39cm x 39cm x 62cm
Dimensiones del luminario [cm]	32cm x 32cm x 75cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..67
Potencia de la fuente de luz	LED max 11W
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
9012CO	COBRE	-

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, consulte las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La información sobre las fuentes de luz recomendadas se basa en los datos de los fabricantes de 2016. No garantizamos la integridad ni la validez de la oferta, por lo que remitimos a la información técnica actual de los fabricantes de fuentes de luz. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.