NORLYS CHELSEA 9012

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 9012XX0012
16.09.2026 v.12.1
www.norlys.it



Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio dal design classico realizzato in rame. Per illuminare giardini, terrazze e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Apparecchio in rame. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Apparecchio montato in superficie, progettato per essere installato su un palo d'illuminazione con albero di montaggio Ø50mm.
Terminale	Terminali di collegamento: max 4x2,5mm², possibilità di collegamento in loop della lampada max 4x2,5mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro di ø6...12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	5,5kg / 6,3kg
Dimensioni della scatola [cm]	39cm x 39cm x 62cm
Dimensioni del luminaire [cm]	32cm x 32cm x 75cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..67
Potenza della sorgente luminosa	LED max 11W
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
9012CO	RAME	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. Le informazioni sulle sorgenti luminose raccomandate si basano sui dati dei produttori del 2016. Non garantiamo la completezza e la validità dell'offerta, pertanto si consiglia di consultare le informazioni tecniche aggiornate dei produttori di sorgenti luminose. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.